




Apparecchiature per autolavaggi

GTN016



- 6 programmi lavoro abbinabili a piacere ai relè
- 10 Relè, portata in commutazione 16A 250 Vca
- Relè illuminazione pista (tempo programmabile)
- Display a tenuta stagna
- Normative CE
- Configurazione a faston 6,3 mm
- Dimensioni in mm 235 x 106 x 38 (L x W x H)
- Dimensioni display mm 98 x 37 x 12 (L x W x H)

DESCRIZIONE GENERALE

Il prodotto è stato ideato per la gestione totale di autolavaggi.

La centralina è divisa in 2 schede diverse in modo da garantire, in fase d'installazione, diverse possibilità di dislocazione.

Scheda display a TENUTA STAGNA

- **GTN016** è la scheda madre, su cui si trovano gli ingressi e le uscite;
- **GTN016 D** è la scheda su cui si trovano i display.
- **GTN016** è dotato di 10 uscite a relè gestite da un software.

Portata in commutazione, massima corrente ai contatti: 16A 250 Vca.

Ai programmi (T1...T6), di cui uno (T7) dedicato alla gettoniera, devono essere collegati dei pulsanti ON-OFF, relativi al programma di lavoro.

Sulla scheda si trovano inoltre altre 6 uscite (L1...L6) dedicate al collegamento di lampade spia, atte a segnalare la pressione del programma selezionato. (T1...T6). Tali lampade devono essere da 24Vac con potenza massima pari a 1W.

Il software contenuto nella scheda, permette in modo molto semplice, tramite dei comodi selettori, di azionare a piacere i relè, e di variare i tempi di lavoro dei singoli programmi.

La scheda è provvista di contaore di lavoro e totalizzatore di gettoni.

Inoltre gestisce separatamente l'illuminazione della pista.

ISTRUZIONI

Funzionamento:

- Visualizza 3 trattini
- Se vengono inseriti dei gettoni sul display viene visualizzato il numero di gettoni
- Si attiva l'uscita opzionale (illuminazione piazzale)
- Tutte le lampade spia programma iniziano a lampeggiare
- Alla selezione del programma si attiva relativa spia con programma selezionato
- Sul display viene visualizzato il tempo residuo del programma selezionato (tempo totale dei gettoni inseriti)
- Se si seleziona un programma diverso il tempo residuo viene scalato proporzionalmente sul tempo del nuovo programma
- Quando il tempo residuo scende sotto i 10 secondi iniziano a lampeggiare tutte le lampade spia e non è più possibile cambiare programma
- Finito il tempo vengono spente tutte le uscite e visualizzati i 3 trattini
- Dopo il tempo impostato l'uscita opzionale viene spenta

Programmazione:

Tutti i tempi sono programmabili da 000 a 999 secondi (16,65 minuti)

- Tenere premuto il tasto PROGRAMMAZIONE almeno 3 secondi
- Viene attivata l'uscita opzionale (illuminazione piazzale) e sul display viene visualizzato T.P.1
- Con il tasto 1 si seleziona il menu (T.P.1, T.P.2, T.P.3, T.P.4, T.P.5, T.P.6, T. L., OrE, GET)
- Con il tasto 3 si conferma la selezione del menu per cambiare il parametro
- T.P.1, T.P.2, T.P.3, T.P.4, T.P.5, T.P.6 sono i tempi dei programmi (in secondi)
- Mettendo il tempo 000 si ha la possibilità di spegnere un programma
- T. L. è il tempo di spegnimento in secondi (uscita opzionale)
- Premere il tasto 1 per incrementare il valore (+)
- Premere il tasto 2 per decrementare la valore (-)
- Premere il tasto 3 per confermare il valore
- OrE è il contatore Ore (NON azzerabile)
- GET è il contatore numero Gettoni 999, ogni puntino acceso moltiplica per 1000 (Azzerabile tenendo premuti contemporaneamente i tasti 1 e 2)
- Tenere premuto il tasto PROGRAMMAZIONE almeno 3 secondi per salvare le modifiche ed uscire dalla programmazione.
- Se non si effettuano operazioni dopo 30 secondi di inattività, esce in automatico dalla programmazione cancellando tutte le modifiche effettuate.

GETTONIERA GTN016

